

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МУЛЬТИМЕТРОВ И ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ KVT


Параметры	KT 116	KT 112B	KT 126B	KT 125B	KT 118A	KT 113B	KT 108	KT 830L	KT 838	KT 121	KT 122	KT 206B	KT 206D	KT 208A	KT 200A	KT 266C	KT 266F
Разрядность дисплея	10000	6000	6000	4000	6000	4000	2000	2000	2000	4000	4000	6000	6000	6000	2000	2000	2000
True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	-	-	True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	-	-	-
Постоянное напряжение	100 мВ – 1000 В	60 мВ – 600 В	600 мВ – 600 В	400 мВ – 600 В	600 мВ – 1000 В	400 мВ – 600 В	200 мВ – 600 В	200 мВ – 600 В	200 мВ – 600 В	4 В – 600 В	4 В – 600 В	600 мВ – 600 В	600 мВ – 600 В	600 мВ – 1000 В	200 мВ – 600 В	200 мВ – 1000 В	2 В – 1000 В
Переменное напряжение	100 мВ – 750 В	60 мВ – 600 В	6 В – 600 В	4 В – 600 В	600 мВ – 750 В	400 мВ – 600 В	20 В – 600 В	200 В – 600 В	200 В – 600 В	4 В – 600 В	4 В – 600 В	6 В – 600 В	6 В – 600 В	600 мВ – 750 В	2 В – 600 В	200 В – 750 В	200 В – 750 В
Постоянный ток	10 мА – 10 А	6000 мкА – 600 мА	600 мА – 10 А	-	600 мкА – 10 А	400 мкА – 10 А	20 мА – 10 А	20 мА – 10 А	2 мА – 10 А	-	-	-	60 А – 600 А	-	-	-	-
Переменный ток	10 мА – 10 А	6000 мкА – 600 мА	600 мА – 10 А	-	600 мкА – 10 А	400 мкА – 10 А	-	-	-	-	-	6 А – 600 А	60 А – 600 А	60 А – 1000 А	2 А – 200 А	20 А – 1000 А	200 А – 1000 А
Сопротивление	1000 Ом – 100 МОм	600 Ом – 60 МОм	600 Ом – 60 МОм	400 Ом – 40 МОм	600 Ом – 60 МОм	400 Ом – 40 МОм	200 Ом – 20 МОм	200 Ом – 20 МОм	200 Ом – 2 МОм	4000 Ом – 40 МОм	4000 Ом – 40 МОм	600 Ом – 60 МОм	600 Ом – 60 МОм	600 Ом – 60 МОм	200 Ом – 20 МОм	200 Ом – 2 МОм	200 Ом – 2 МОм
Емкость конденсаторов	10 нФ – 100 мФ	6 нФ – 60 мФ	6 нФ – 60 мФ	4 нФ – 4 мФ	10 нФ – 100 мФ	4 нФ – 4 мФ	-	-	-	40 нФ – 4 мФ	40 нФ – 4 мФ	10 нФ – 100 мФ	10 нФ – 100 мФ	10 нФ – 100 мФ	-	-	-
Частота	10 Гц – 10 МГц	10 Гц – 10 МГц	6 Гц – 10 МГц	4 Гц – 4 МГц	10 Гц – 10 МГц	-	-	-	-	40 Гц – 4 МГц	40 Гц – 4 МГц	10 Гц – 10 МГц	10 Гц – 10 МГц	10 Гц – 10 МГц	-	-	до 2 кГц
Температура (термопара тип К)	от -40 до +1000 °С	-	от -40 до +1000 °С	-	от -20 до +1000 °С	-	-	-	от -20 до +1000 °С	-	-	от -20 до +1000 °С	от -20 до +1000 °С	от -20 до +1000 °С	-	от 0 до +750 °С	-
Раскрыв токовых клещей, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	35	25	50	50
SMART (автомат. выбор режимов и пределов измерений)	SMART	SMART	SMART	SMART	-	-	-	-	-	SMART	SMART	-	-	-	-	-	-
AUTO RANGE (автомат. выбор пределов измерений)	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	-	-	-	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	-	-
RANGE (перекл. на ручной выбор пределов измерений)	RANGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RANGE	-	-	-
MAX/MIN/AVG значения	MAX/MIN/AVG	MAX/MIN	-	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX	-	-	-	-	-	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX	-	-
DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD
Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка
Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	-	Диод-тест
NCV (бесконтактное определение напряжения)	NCV	NCV	NCV	NCV	NCV	NCV	-	-	-	-	NCV	NCV	NCV	NCV	-	-	-
LIVE TEST (индикация нейтрали/фазы)	LIVE TEST	LIVE TEST	LIVE TEST	LIVE TEST	LIVE TEST	LIVE TEST	-	-	-	LIVE TEST	LIVE TEST	-	-	LIVE TEST	-	-	-
Бесконтактное определение последовательности фаз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Есть	Есть	-	-	-	-	-	-
Транзисторный тест	-	-	-	-	-	-	-	-	Транзисторный тест	-	-	-	-	-	-	-	-
Батарейный тест	-	-	-	-	-	Батарейный тест	-	Батарейный тест	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество измерений в секунду	3	3	3	3	3	3	2-3	3	2-3	3	3	3	3	3	-	2-3	2-3
Изменение подсветки дисплея при силе тока	-	-	-	-	свыше 1 А	-	-	-	-	-	-	свыше 1 А	свыше 1 А	-	свыше 3 А	-	-
Тип Ж/К дисплея	Цветной дисплей	Ч/Б дисплей	Цветной дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Цветной дисплей	Цветной дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Цветной дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей
Подсветка дисплея	-	Подсветка дисплея	-	Подсветка дисплея	Подсветка дисплея	Подсветка дисплея	-	Подсветка дисплея	-	-	-	Подсветка дисплея	Подсветка дисплея	-	Подсветка дисплея	-	-
Встроенный фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	-	-	-	Фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	-	-	-
Защитный кожух	Защитный кожух	Защитный кожух	Защитный кожух	-	Защитный кожух	Защитный кожух	-	Защитный кожух	Защитный кожух	-	-	-	-	-	-	-	-
Крепеж щупов	-	-	-	-	Крепеж щупов	Крепеж щупов	-	Крепеж щупов	-	-	-	-	-	Крепеж щупов	-	-	-
Подставка	-	-	-	-	Подставка	Подставка	Подставка	Подставка	Подставка	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTO OFF (автоматическое отключение питания)	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	-	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	-	-
Батарейки, тип/шт	1.5 В AAA/3	3 В CR2032/2	1.5 В AAA/4	1.5 В AAA/2	1.5 В AA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	9 В, Крона/1	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	9 В, Крона/1	9 В, Крона/1
Вес, г	255	136	228	128	220	220	105	220	230	75	90	260	260	380	150	314	314
Габариты, мм	165x20x83	133x68x18	146x72x26	127x66x19	188x88x58	151x75x46	128x67x36	151x75x46	145x75x39	206x30x30	172x30x27	193x73x34	193x85x40	240x85x47	164x61x30	235x100x46	235x100x46