



ND-EF



Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Литий-ионный аккумулятор большой емкости (до 2200мАч) гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 180 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 48 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Совместимы с разборными светильниками Navigator

Световой поток и время работы в аварийном режиме, в зависимости от мощности светодиодного светильника:

Мощность светильника, Вт	Световой поток в аварийном режиме	Время работы в аварийном режиме, мин.	
		ND-EF07	ND-EF08
3	100%	60	180
6	90%	60	180
10	60%	60	180
20	30%	60	180
30	24%	60	180
40	15%	60	180
48	13%	60	180

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Аварийный режим работы, мин.	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF07	3-48	220-240	DC 30-180	Li-Ion 1500 мАч	60	24	1/50	4680043 14235 4
ND-EF08	3-48	220-240	DC 30-180	Li-Ion 2200 мАч	180	24	1/50	4680043 14236 1