

Электроизолирующая мягкая мастика-герметик. Позволяет быстро, просто и очень надежно восстановить поврежденную оболочку и изоляцию любого кабеля из резины, пластика и ПВХ

1. Описание изделия

Мастика Scotchfil™ относится к классу электротехнических мастик и выполнена в виде ленты. Используется в качестве изолирующего и герметизирующего материала токоведущих проводников при температурах до 80°C. Изготовлена из некоррозионной синтетической резины, обладающей прекрасными изоляционными характеристиками. Имеет высокую устойчивость к старению и не пересыхает.

2. Область применения

- Для герметизации и изоляции соединений сигнальных, коаксиальных кабелей и кабелей связи
- Для герметизации и изоляции низковольтных (600В и менее) соединений
- Для сглаживания неровностей шин
- Для сглаживания высоковольтных соединений неправильной формы
- При ремонте повреждений пластиковых и резиновых оболочек любых кабелей (вместе с лентами Scotch® 23, Scotch® Super 33+ или Scotch® 780).

3. Способ применения

Мастику Scotchfil™ следует наносить слоями с половинным перекрытием, до получения нужной толщины изоляции. При намотке нужно растянуть ленту до 4/3 ее первоначальной ширины для хорошего прилегания и обеспечения герметичности.

Для сглаживания неровных соединений следует вдавить мастику Scotchfil™ умеренным нажатием пальцев, устраняя пустоты и воздушные пузыри. Слои мастики слипнутся в однородную массу.

При ремонте порезов, задигов и вырывов оболочки пластиковых и резиновых оболочек кабелей, необходимо заполнить поврежденное место мастикой Scotchfil™. Затем поверх намотать 3-4 слоя ленты Scotch® 23 для создания постоянного давления, которое обеспечит заполнение мастикой Scotchfil™ всех пустот. Для дополнительной механической защиты и защиты от истирания, следует поверх ленты Scotch® 23 намотать два слоя ленты Scotch® Super 33+.

4. Хранение

Мастика Scotchfil™ имеет срок хранения 5 лет (с даты изготовления) при температуре от 10°C до 27°C и относительной влажности <75%.

Scotch® и Scotchfil™ - это зарегистрированные торговые марки компании 3M

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование.

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.



3M Россия

Электротехническое оборудование
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MElectro.ru
www.3MRussia.ru

Клиентский центр

193144, Санкт-Петербург,
Синопская наб., 50а
Бизнес-центр «B&D»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 44

Клиентский центр

620142, Екатеринбург
ул. Большакова, 70
Бизнес-центр «Корин-центр»
Тел.: +7 (343) 310-1430
Факс: +7 (343) 310-1429